

# SB-2000 Firmware Update Instructions

## Schmitt Industries, Inc. 4/08/13




SB-2000固件更新说明  
施密特工业公司4 / 08 / 13

计算机需求:

Windows

网络框架2.0 (从微软下载和安装)

USB端口

- 1) 在电脑上使用SB-2000安装引导程序Setup.exe。
- 2) 使文件, “SB-2000 y.yy.hex”进入计算机。(y.yy 表示固件修订版本)。
- 3) 在电脑上运行SB-2000 Bootloader引导程序
- 4) 在SB-1000上, 同时按  取消和  向左按钮。这时将电源供给于该设备。USB图标  应该会显示。
- 5) 将电脑和SB-2000用USB插头电缆相连。引导装载程序, 应显示“Device attached” -“设备连接”。
- 6) 单击“Open Hex File” -“打开Hex文件”按钮, 搜索并选择SB-2000 \*。Hex 文件加载。
- 7) 单击“Program/Verify” -“程序/验证”按钮, 程序导入SB-2000。SB-2000和 个人电脑应该都显示活动, 直到导入过程完成。
- 8) 单击“Reset Device” -“复位设备”按钮, 或者SB-2000的电源线插头移开并重新插上即可。
- 9) 关闭 Bootloader 引导程序。